

Требования к кабелю для монтажа комплекта.

На всех участка должен быть заложен кабель 2хUTP 4pair5cat (2 шт- 8 проводников) + RG6 (ТВ кабельМедный)

1 участок: от магистрали до слаботочного шкафа в помещение

2 участок: от слаботочного шкафа в помещение до монитора.

3 участок: от слаботочного шкафа в помещение до личной вызывной панели.

Питание 220В в слаботочном шкафу.

Для дополнительной потолочной видеокамеры, подключенной к домофону:

4 участок: RG6+ШВВП 2х0,75 или КВК 2х0,75 ; к месту где будет установлен блок управления (слаботочный шкаф)

Примечание:

-**Необходим подрозетник** (в месте, где будет расположен монитор) под монтажную панель монитора (размером 50х50 см). Обратите внимание, что в подрозетнике будет расположена и монтажная панель монитора и провода для подключения, поэтому глубина подрозетника должна быть не менее 60 мм и диаметром 60 мм.

-**Необходим кабель 220В** длиной до автомата или розетки.

Общие требования к кабелю:

Кабель питания:

Сечение 1 мм

Сечение мм	Ток А	Мощность кВт 220В
1	17	3.7

Монтажный кабель:

ЖИЛА МНОГОЖИЛЬНАЯ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ММ МЕДНЫЕ ЖИЛЫ:

<50 М 0,5 ММ

<100 М 0,75 ММ

Видеокабель:

Тип кабеля коаксиал RG-6 (медный)